





ENOLA_C

Strahler für 1Phasen Hochvolt-Stromschiene, LED, 3000K, schwarz, 55°, inkl. 1 Phasen-Adapter

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler ENO-LA_C mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt Schienen-System. Der mit einer warmweißen, hochleistungs COB LED bestückte Strahler ist in mehreren Farben sowie Abstrahlwinkeln verfügbar. Als Zubehör für den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierring mit strukturierten Diffusor Gläsern erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.





TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000712
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500mA
Länge	10.5 cm
Höhe	14.8 cm
Durchmesser	10.0 cm
Nettogewicht	0.643 kg
Bruttogewicht	0.894 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	1
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke,Schiene Wand
Wattage	11 W
Lumen	900 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
BIG WHITE Seite	521

							4				4			4		4		4	ч	4	4	ч	4	4	4	4	4									
	J.	- 4		J	4	J	J	J	J	a,	J	J	J	J	a,	a,	a	a,	a,																	
ı u	J	L	ı	J	J	J	J	J	J	a.	J.	J	4	J	J	J	J		4			J		4		1	4	1	a,	4	4	1	ı	J	١,	1
					а			а		а		a.	a.	a.	a.	a.	a	J.	J.	a.	a.	a.	a.	ı	ı	J.	a.	а								



Notizen			