

## 23212 KRO6-2/B16/30-A

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 6kA, 2P

5905339232120



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** na szynę TH35

**Norm:** PN-EN 61009 -1

**Länge [mm]:** 75

**Breite [mm]:** 35

**Höhe (mm):** 81

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 16

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 10÷16

**Fehlerstromschutzart:** A

**Auslösecharakteristik:** B

**Energiebegrenzungsklasse:** 3

**Anzahl der Module:** 2

**Nennfehlerstrom [mA]:** 30

**Nennkurzschlussstrom [A]:** 6000

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Anzahl der Pole:** 2

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 60

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 60

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 180

**Grammatur [g]:** 212.33

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Kartongewicht [kg]:** 12.7398

**Kartonbreite [cm]:** 28

**Kartonhöhe [cm]:** 18.5

**Kartonlänge [cm]:** 47

**Kartonvolumen [m³]:** 0.024346